

DQC820

Dérivateur QuiCoax 8 directions -
5-2400 MHz. Perte dérivation: 20dB.
Passage CC sur la ligne principale.

DESCRIPTION

Les dérivateurs sont de petites tailles et disposent d'un boîtier blindé. La connexion QuiCoax permet une installation facile et sans outils. Les performances sont optimales et garantissent une classe A + 10dB



AVANTAGES

- Système de connexion QuiCoax
- Dérivateur 8 sorties
- Faibles pertes d'insertion
- Passage DC en ligne



Mise à jour le: 2/10/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Poids produit Net (Kg)	0_178
Dimension L x l x h (mm)	16x42x159
Impédance (Ohms)	75 Ohms
Entrée(s)	1
Sortie(s)	1

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Nombre de dérivation (N°)	8
Passage de courant (mA)	500
Pertes de passage (2400mhz) (dB)	<3,9
Pertes de passage (860mhz) (dB)	<2,7
Pertes en sorties dérivées (dB)	20

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Bande de fréquence (MHz)	5-2400
Efficacité de blindage	Classe A + 10dB

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de connecteurs	QC (QuiCoax)
---------------------	--------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Environnement (utilisation)	Intérieur
-----------------------------	-----------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Gamme produit	Individuel et Collectif
Conditionnement Unitaire	Sachet de 1