

RQC2

Répartiteur QuiCoax 2 directions Classe A +10dB. BP: 5-2400 MHz. Passage CC sur toutes les sorties.

DESCRIPTION

Les répartiteurs sont de petites tailles et disposent d'un boîtier blindé. La connexion QuiCoax permet une installation facile et sans outils. Les performances sont optimales et garantissent la classe A + 10dB



AVANTAGES

- Système de connexion QuiCoax
- Plage de fréquences 5-2400 MHz
- Faibles pertes d'insertion
- Passage DC en ligne



Mise à jour le: 2/10/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Hauteur produit (mm)	38
Largeur produit (mm)	75
Poids produit Net (Kg)	0_081
Impédance (Ohms)	75
Entrée(s)	1
Sortie(s)	2

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Passage de courant (mA)	500 max.
Pertes de passage (2400mhz) (dB)	6
Pertes de passage (860mhz) (dB)	4
Protection	>20

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Affaiblissement (dB)	>12
Bande de fréquence (MHz)	5-2400
Efficacité de blindage	EN50083-2 Classe A + 10dB

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de connecteurs	QuiCoax
---------------------	---------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Unitaire	Sachet de 1
--------------------------	-------------